

Pos.
A35Tab.4
LELE05Pos.
A24Tab. 1
LELE09


cod. 11002154PR

MT


DISPOSITIVO DI MESSA A TERRA ED IN CORTO CIRCUITO ED IN EQUIPOTENZIALITA' DI TERMINALI MT NEL PASSAGGIO DA LINEE AEREE MT IN CONDUTTORI NUDI A LINEE MT IN CAVO

Composizione:


- n° 1 pinza in lega leggera con serraggio a molla $\varnothing 3 \div 20$ mm
- n° 3 pinze in lega leggera orientabili con serraggio a vite a codolo esagonale DIN con presa:
 - $\varnothing 3 \div 18$ mm su conduttori cilindrici
 - spess. max 60x12 mm su barre piatte
- n° 1 rivelatore di tensione MT unipolare elettronico completo di corpo supporto da inserire sul piattello portapinze
- n° 1 testa di manovra DIN
- n° 1 piattello portapinze
- n° 1 gancio di recupero in acciaio inox
- n° 2 cavi in rame sez. 16 mm² L=4 m ricoperti in guaina siliconica
- n° 2 cavi in rame sez. 25 mm² L=2 m ricoperti in guaina siliconica
- n° 1 fioretto isolante in 2 elementi L= 1 m + 0,6 m (lunghezza totale 1,6 m) assemblabili con giunto simplex completo di sacca in tela nylon
- n° 1 staffa portapinze
- n° 1 contenitore in lamiera per la custodia ed il trasporto del dispositivo




3 ÷ 20



0 ÷ 40



Max. 60x12



3 ÷ 18

IEC 61230 e EN 50110-1

Omologato EA0320/14 E-DISTRIBUZIONE

Ns. Mod. MT100+BMT18

Sez. cavo mm ²		Icc	
	0,25 _s	0,5 _s	1 _s
25	13,7 kA	8 kA	5,6 kA